

ОБОБЩЕННОЕ \mathcal{H}_2 -УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНО-ДИСКРЕТНЫМ ОБЪЕКТОМ

Р.С. Бирюков

Нижегородский государственный университет им Н.И. Лобачевского

Россия, 603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

E-mail: ruslan.biryukov@itmm.unn.ru

Ключевые слова: непрерывно-дискретная система, обобщенная \mathcal{H}_2 -норма, минимальный подход, конечный горизонт, внешнее возмущение.

Аннотация: На конечном горизонте рассматривается линейный непрерывно-дискретный нестационарный объект, описываемый системой дифференциальных и разностных уравнений. Вводится понятие обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы непрерывно-дискретного объекта как индуцированной нормы линейного оператора, порожденного рассматриваемой системой. Получена ее характеристика как в терминах разностных уравнений Ляпунова, так и в терминах рекуррентных линейных матричных неравенств. Синтезированы дискретные оптимальные законы управления в виде линейных нестационарных обратных связей по состоянию, при которых обобщенная \mathcal{H}_2 -норма замкнутой системы принимает минимальное значение.

1. Введение

Современные системы управления, как правило, реализуются в цифровом виде, в то время как реальные объекты функционируют в непрерывном времени. Подобное разделение приводит к тому, что регулятор использует значения непрерывного сигнала, поступающего с объекта, лишь в дискретные моменты времени. По этой причине становится важной задача синтеза дискретного регулятора, максимально полно учитывающего поведение объекта в моменты времени между измерениями. Одним из показателей качества функционирования системы управления является максимальное отклонение целевого выхода системы от некоторого номинального значения по отношению к внешнему возмущению.

В [9] для непрерывных систем, а в [4] для дискретных, было введено понятие обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы, как максимальное отношение максимального по времени значения евклидовой нормы выхода к L_2 -норме неопределенного внешнего возмущения системы. В [1, 8, 10] были получены условия существования оптимального регулятора по выходу на бесконечном горизонте как в терминах уравнения Риккати, так и в терминах линейных матричных неравенств. В работах [2, 3] для непрерывных и дискретных систем было введено понятие максимального отклонения как естественное расширение обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы на системы с ненулевым начальным состоянием.

Для непрерывно-дискретных систем на бесконечном горизонте, описываемых совокупностью дифференциальных и разностных уравнений, в [5–7] были получены

оценки обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы и синтезированы законы управления, минимизирующие верхнюю оценку нормы, в терминах линейных матричных неравенств [6, 7] и в терминах дифференциальных уравнений Риккати [5].

В данной статье рассматривается непрерывно-дискретный объект с дискретным целевым выходом на конечном горизонте при нулевых начальных условиях. Следуя работам [2, 3, 9] вводится понятие обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы как индуцированной нормы линейного оператора, порожденного рассматриваемой системой. Подобно тому как это делалось в работах [3, 9], получена ее характеристика как в терминах разностных уравнений Ляпунова, так и в терминах рекуррентных линейных матричных неравенств, что позволяет синтезировать оптимальные законы управления.

2. Обобщенная \mathcal{H}_2 -норма непрерывно-дискретного объекта

Рассмотрим линейный непрерывно-дискретный нестационарный объект, описываемый совокупностью дифференциальных и разностных уравнений

$$(1) \quad \begin{aligned} \dot{x} &= A_c(t)x + B_c(t)v + \Delta_c(t)\xi_k, \quad t_k \leq t < t_{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1, \\ \xi_{k+1} &= A_{d,k}\xi_k + B_{d,k}w_k + \Delta_{d,k}x(t_k), \\ z_k &= C_{c,k}x(t_k) + C_{d,k}\xi_k, \end{aligned}$$

где $x \in \mathbb{R}^{n_x}$ и $\xi_k \in \mathbb{R}^{n_\xi}$ — векторы состояния непрерывной и дискретной частей системы соответственно, $v \in \mathbb{R}^{n_v}$ — непрерывное внешнее возмущение — ограниченная по норме пространства $L_2[t_0, t_N]$ кусочно-непрерывная справа вектор-функция, $w_k \in \mathbb{R}^{n_w}$ — дискретное внешнее возмущение и $z_k \in \mathbb{R}^{n_z}$ — целевой выход. Будем считать, что $x(t_0) = 0$ и $\xi_0 = 0$, а матричные функции $A_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$, $B_c : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x \times n_v}$ и $\Delta_c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^{n_x \times n_\xi}$ таковы, что при выбранных возмущениях v и w_k решение системы на рассматриваемом отрезке существует и единственно.

Система (1) порождает линейный оператор \mathcal{S} вида

$$(2) \quad \mathcal{S} : L_2[t_0, t_N] \times l_2[0, N-1] \rightarrow l_\infty[1, N] : (v(t), w^{0, N-1}) \mapsto z^{1, N},$$

где для краткости через $w^{p, q}$ обозначена последовательность w_p, w_{p+1}, \dots, w_q . В пространстве $l_\infty[1, N]$ норма вводится стандартным образом как

$$(3) \quad \|z^{1, N}\|_\infty = \max_{k=1, \dots, N} |z_k|_2,$$

а в пространстве $L_2[t_0, t_N] \times l_2[0, N-1]$ зададим норму формулой

$$(4) \quad \|(v(t), w^{0, N-1})\|_2 \triangleq \sqrt{\|v\|_2^2 + \|w\|_2^2} = \left(\int_{t_0}^{t_N} |v(t)|^2 dt + \sum_{k=0}^{N-1} |w_k|^2 \right)^{1/2}.$$

Следуя [9], назовем обобщенной \mathcal{H}_2 -нормой непрерывно-дискретного объекта (1) индуцированную норму оператора \mathcal{S} :

$$(5) \quad \|\mathcal{S}\|_{\infty, 2} = \sup_{\|v\|_2 + \|w\|_2 \neq 0} \frac{\max_{k=1, \dots, N} |z_k|_2}{\sqrt{\|v\|_2^2 + \|w\|_2^2}}.$$

В частном случае, когда система (1) содержит только дискретную часть, то есть когда $v(t) \equiv 0$ и $x_c(t) \equiv 0$, то введенная таким образом обобщенная \mathcal{H}_2 -норма совпадает с введенным в [3] максимальным отклонением выхода дискретной системы при внешнем возмущении.

Введем обозначения:

$$(6) \quad A_{c,k} = \Phi(t_{k+1}, t_k), \quad \Delta_{c,k} = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, s) \Delta_c(s) ds,$$

$$(7) \quad B_{c,k} B_{c,k}^\top = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, s) B_c(s) B_c^\top(s) \Phi^\top(t_{k+1}, s) ds,$$

где матрица $\Phi(t, s)$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{d}{dt} \Phi(t, s) = A_c(t) \Phi(t, s), \quad \Phi(s, s) = I.$$

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 1. *Обобщенная \mathcal{H}_2 -норма для непрерывно-дискретного объекта (1) на заданном горизонте $[t_0, t_N]$ находится как*

$$(8) \quad \|\mathcal{S}\|_{\infty,2} = \max_{k=1,\dots,N} \lambda_{\max}^{1/2}(\widehat{C}_k P_k \widehat{C}_k^\top), \quad \widehat{C}_k = (C_{c,k}, C_{d,k}),$$

здесь через $\lambda_{\max}(\cdot)$ обозначено максимальное собственное значение соответствующей матрицы, $P_k = P_k^\top \geq 0$ — решение разностного уравнения Ляпунова

$$(9) \quad P_{k+1} = \widehat{A}_k P_k \widehat{A}_k^\top + \widehat{Q}_k, \quad \widehat{A}_k = \begin{pmatrix} A_{c,k} & \Delta_{c,k} \\ \Delta_{d,k} & A_{d,k} \end{pmatrix}, \quad \widehat{Q}_k = \begin{pmatrix} B_{c,k} B_{c,k}^\top & 0 \\ 0 & B_{d,k} B_{d,k}^\top \end{pmatrix},$$

с начальными условиями $P_0 = 0$.

Для решения задачи синтеза в следующем разделе, переформулируем теорему 1 в терминах линейных матричных неравенств, через \star обозначен соответствующий симметрический блок.

Теорема 2. *Обобщенная \mathcal{H}_2 -норма для непрерывно-дискретного объекта (1) на заданном горизонте $[t_0, t_N]$ может быть вычислена как $\|\mathcal{S}\|_{\infty,2}^2 = \inf \gamma^2$, при ограничениях, определяемых линейными матричными неравенствами:*

$$(10a) \quad \begin{pmatrix} Y_k & \star & \star \\ \widehat{A}_k Y_k & Y_{k+1} & \star \\ 0 & \widehat{B}_k^\top & I \end{pmatrix} \geq 0, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

$$(10b) \quad \begin{pmatrix} Y_k & \star \\ \widehat{C}_k Y_k & \gamma^2 I \end{pmatrix} \geq 0, \quad k = 0, \dots, N,$$

при этом $Y_0 = 0$ и $\widehat{Q}_k = \widehat{B}_k \widehat{B}_k^\top$.

3. Синтез обобщенного \mathcal{H}_2 -управления

Пусть линейный управляемый непрерывно-дискретный объект имеет вид

$$(11) \quad \begin{aligned} \dot{x} &= A_c(t)x + \Delta_c(t)\xi_k + B_c(t)v + H_c(t)u_k, \quad t_k \leq t < t_{k+1}, \quad k = 0, \dots, N-1, \\ \xi_{k+1} &= A_{d,k}\xi_k + \Delta_{d,k}x(t_k) + B_{d,k}w_k + H_{d,k}u_k, \\ z_k &= C_{c,k}x(t_k) + C_{d,k}\xi_k + D_k u_k, \end{aligned}$$

где $u \in \mathbb{R}^{n_u}$ — управление, а остальные переменные имеют тот же смысл, что и ранее. Поставим задачу синтеза на конечном интервале времени $[t_0, t_N]$ управления в виде нестационарной линейной обратной связи по состоянию

$$(12) \quad u_k = \Theta_{c,k}x(t_k) + \Theta_{d,k}\xi_k, \quad t_k \leq t < t_{k+1}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

которое обеспечивает минимальное значение обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы замкнутой системы. В дальнейшем такое управление будем называть оптимальным обобщенным \mathcal{H}_2 -управлением.

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 3. *Параметры оптимального обобщенного \mathcal{H}_2 -регулятора вида (12) для непрерывно-дискретного объекта (11) находятся как $\Theta_k = (\Theta_{c,k}, \Theta_{d,k}) = Z_k Y_k^{-1}$, где матрицы $Y_k = Y_k^\top \geq 0$ и Z_k являются решением задачи $\inf \gamma^2$ при ограничениях, определяемых линейными матричными неравенствами:*

$$(13a) \quad \begin{pmatrix} Y_k & \star & \star \\ \widehat{A}_k Y_k + \widehat{H}_k Z_k & Y_{k+1} & \star \\ 0 & \widehat{B}_k^\top & I \end{pmatrix} \geq 0, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

$$(13b) \quad \begin{pmatrix} Y_k & \star \\ \widehat{C}_k Y_k + D_k Z_k & \gamma^2 I \end{pmatrix} \geq 0, \quad k = 0, \dots, N,$$

в которых $Y_0 = 0$ и

$$\widehat{H}_k = \begin{pmatrix} H_{c,k} \\ H_{d,k} \end{pmatrix}, \quad H_{c,k} = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \Phi(t_{k+1}, s) H_c(s) ds.$$

4. Заключение

В работе для линейных непрерывно-дискретных нестационарных объектов с дискретным целевым выходом введено понятие обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы, как максимального отношения максимального по времени значения евклидовой нормы выхода к L_2 -норме неопределенного внешнего возмущения системы. Показано, что вычисление обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы сводится к решению задачи полуопределенного программирования. Это позволило решить задачу синтеза оптимальных законов управления в классе линейных нестационарных обратных связей по состоянию, которые в условиях неопределенности относительно внешнего возмущения обеспечивают минимально возможное значение обобщенной \mathcal{H}_2 -нормы замкнутой системы.

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-41-520002, 19-01-00289).

Список литературы

1. Баладин Д.В., Коган М.М. Оптимальное по Парето обобщенное \mathcal{H}_2 -управление и задачи виброзащиты // Автоматика и телемеханика. 2017. № 8. С. 76-90.
2. Баладин Д.В., Бирюков Р.С., Коган М.М. Оптимальное управление максимальными отклонениями выходов линейной нестационарной системы // Автоматика и телемеханика. 2018. (Представлена)
3. Баладин Д.В., Бирюков Р.С., Коган М.М. Оптимальное управление максимальными отклонениями выходов линейной дискретной нестационарной системы // Автоматика и телемеханика. 2019. (Представлена)
4. Chellabonia V., Haddad W.M., Bernstein D.S., Wilson D.A. Induced convolution operator norms for discrete-time linear systems // Proc. 38th IEEE Conference on Decision and Control. 1999. P. 487-492.
5. Khargonekar P.P., Sivashankar N. \mathcal{H}_2 optimal control for sampled-data systems // Systems Control Lett. 1991. Vol. 17, No. 6. P. 425-436.
6. Kim J.H., Hagiwara T. Extensive theoretical/numerical comparative studies on \mathcal{H}_2 and generalized \mathcal{H}_2 norms in sampled-data systems // Internat. J. Control. 2017. Vol. 90, No. 11. P. 2538-2553.
7. Kim J.H., Hagiwara T. Upper/lower bounds of generalized \mathcal{H}_2 norms in sampled-data systems with convergence rate analysis and discretization viewpoint // Systems Control Letters. 2017. Vol. 107. P. 28-35.
8. Rotea M.A. The generalized \mathcal{H}_2 control problem // Automatica. 1993. Vol. 29, No. 2. P. 373-385.
9. Wilson D.A. Convolution and Hankel Operator Norms for Linear Systems // IEEE Trans. Autom. Control. 1989. Vol. 34. P. 94-97.
10. Wilson D.A., Nekoui M.A., Halikias G.D. An LQR weight selection approach to the discrete generalized \mathcal{H}_2 control problem // International Journal Control. 1998. Vol. 71, No. 1. P. 93-101.