

УДК УДК 531.36; 62-50

# ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА С ЦЕПОЧКОЙ ОСЦИЛЛЯТОРОВ ПРИ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ СОСТОЯНИИ

**И.М. Ананьевский**

*Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН*

Россия, 119526, Москва, Вернадского просп., д. 101, корп. 1

E-mail: [anan@ipmnet.ru](mailto:anan@ipmnet.ru)

**Ключевые слова:** механическая система, синтез управления, упругие элементы, возмущения, неполная информация, дефицит управления.

**Аннотация:** Рассматривается система, состоящая из несущего тела и прикрепленной к нему цепочки последовательно соединенных линейных осцилляторов. Тело движется по горизонтальной прямой под действием ограниченной управляющей силы и малого неизвестного возмущения. Предполагается, что координата и скорость тела в каждый момент времени известны, а фазовые состояния всех осцилляторов, кроме первого, не доступны измерениям. Предложен закон управления с обратной связью, который останавливает за конечное время несущее тело в заданном положении и приводит все осцилляторы в состояние покоя.

## 1. Введение

Исследуется задача об управляемом перемещении твердого тела, к которому прикреплена цепочка из линейных осцилляторов — последовательно соединенных пружинами  $n$  масс (рис. 1). Несущее тело движется по горизонтальной прямой под действием ограниченной управляющей силы. Предполагается, что тело испытывает неконтролируемое и непостоянное воздействие внешней среды, например, сил сухого трения, что координата и скорость тела в каждый момент времени известны, а из фазовых переменных, описывающих динамику всех масс, доступна измерениям лишь координата первой массы. Требуется построить ограниченное по модулю управление, которое остановит несущее тело в заданном терминальном положении за конечное (нефиксированное) время и полностью погасит колебания осцилляторов. Искомое управление должно иметь форму обратной связи, т. е. зависеть лишь от координат и скоростей несущего тела и первой массы.

Рассматриваемая система служит моделью сложного объекта, содержащего упругие звенья, который необходимо переместить в заданное положение с помощью ограниченной силы за конечное время в условиях неполноты информации о текущем состоянии упругих звеньев.



Рис. 1. Несущее тело с цепочкой осцилляторов

Аналогичная задача о приведении в заданное положение тележки с двумя подвешенными к ней линейными осцилляторами, фазовые состояния которых не изменяются, изучена в [1].

## 2. Постановка задачи и уравнения движения

Динамика рассматриваемой системы описывается уравнениями

$$(1) \quad \begin{aligned} m_0 \ddot{x}_0 &= -\kappa_1 x_0 + \kappa_1 x_1 + u + v, \\ m_i \ddot{x}_i &= \kappa_i x_{i-1} - (\kappa_i + \kappa_{i+1}) x_i + \kappa_{i+1} x_{i+1}, \quad i = 1, \dots, n-1, \\ m_n \ddot{x}_n &= -\kappa_n x_{n-1} + \kappa_n x_n. \end{aligned}$$

Здесь  $x_0$  — координата несущего тела на прямой,  $m_0$  — масса несущего тела,  $x_i$  — координата массы  $m_i$ ,  $\kappa_i$  — жесткость пружины,  $i = 1, \dots, n$ .

На управляющую силу  $u$  и возмущение  $v$  накладываются ограничения

$$(2) \quad |u| \leq U, \quad |v| \leq \rho U, \quad 0 < \rho < 1.$$

Положим  $y = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dot{x}_0, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n)^\top$ ,  $y \in R^{2n+2}$ , и запишем уравнения (1) в векторной форме

$$(3) \quad \dot{y} = P_0 y + B_0(u + v),$$

используя блочные матрицу  $P_0$  и вектор  $B_0$ :

$$P_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_{n+1} \\ A_0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_0 = \frac{1}{m_0} \begin{pmatrix} 0 \\ e_{n+1} \end{pmatrix}.$$

Здесь и далее через  $I_k$  обозначена единичная матрица порядка  $k$ ,  $e_k = (1, 0, \dots, 0)^\top$ ,  $e_k \in R^k$ , а трехдиагональная  $(n+1) \times (n+1)$ -матрица  $A_0$  имеет вид:

$$A_0 = \begin{pmatrix} -\frac{\kappa_1}{m_0} & \frac{\kappa_1}{m_0} & 0 & \dots & 0 \\ \frac{\kappa_1}{m_1} & -\frac{\kappa_1 + \kappa_2}{m_1} & \frac{\kappa_2}{m_1} & \dots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \dots & \frac{\kappa_{n-1}}{m_{n-1}} & -\frac{\kappa_{n-1} + \kappa_n}{m_{n-1}} & \frac{\kappa_n}{m_{n-1}} \\ 0 & \dots & 0 & \frac{\kappa_n}{m_n} & -\frac{\kappa_n}{m_n} \end{pmatrix}.$$

Предполагается, что координата и скорость несущего тела в каждый момент времени известны, а из фазовых переменных, описывающих динамику осцилляторов,

доступна измерениям лишь координата первой массы. Требуется построить удовлетворяющее ограничению (2) управление в форме обратной связи, то есть как функцию переменных  $y_1, y_2, y_{n+2}$ , которое остановит всю систему, т. е. несущее тело и осцилляторы, в начале координат фазового пространства  $R^{2n+2}$  за конечное время.

### 3. Алгоритм построения управления

Наряду с системой (3) рассмотрим систему уравнений, описывающую лишь динамику осцилляторов. Для этого введем в рассмотрение вектор  $z \in R^{2n}$ ,  $z = (x_1, \dots, x_n, \dot{x}_1, \dots, \dot{x}_n)^\top$ . Уравнения движения масс  $m_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ , имеют вид

$$(4) \quad \dot{z} = P_1 z + B_1 x_0(t), \quad P_1 = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ A_1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B_1 = \frac{\kappa_1}{m_1} \begin{pmatrix} 0 \\ e_n \end{pmatrix}.$$

Здесь  $A_1$  – трехдиагональная  $n \times n$ -матрица, получающаяся из матрицы  $A_0$  путем удаления первых строки и столбца.

По условию задачи координата первой массы доступна измерению, т. е. наблюдается величина

$$q = Qz, \quad Q = e_{2n}^\top.$$

**Теорема.** *Пара  $(P_0, B_0)$  управляема, а пара  $(P_1, Q)$  наблюдаема.*

При доказательстве теоремы используется критерий Калмана и свойство трехдиагональности матриц  $P_0$  и  $P_1$ .

Наблюдаемость системы (4) позволяет считать вектор  $z$  известным, следовательно, известен и весь фазовый вектор  $y$  системы (3). Учитывая управляемость системы (3), для приведения ее в начало координат может быть применен подход, развитый в [2]. Этот подход позволяет построить закон управления в форме обратной связи, т. е. как функцию вектора текущего фазового состояния  $y$ , удовлетворяющий ограничению (2) и, при некоторых предположениях относительно  $\rho$ , останавливающий систему (3) в начале координат.

Таким образом, указанный алгоритм приводит несущее тело в заданное положение и успокаивает осцилляторы, используя лишь информацию о фазовом состоянии тележки и координате первой массы.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 17-01-00538) и в рамках темы "Методы управления, оценивания и оптимизации в механических системах"(АААА-А17-117021310387-0).

### Список литературы

1. Ananievski I.M., Ishkhanyan T.A. Bringing a cart with oscillators to a given state in the presence of perturbations // Proceedings of 2018 14th International Conference "Stability and Oscillations of Nonlinear Control Systems"(Pyatnitskiy's Conference) (STAB). Russia, Moscow, V.A. Trapeznikov Institute of controls sciences, May 30 - June 1, 2018. Edited by V.N. Tkhai.
2. Ovseevich A. A local feedback control bringing a linear system to equilibrium // JOTA. 2015. Vol. 165, No. 2. P. 532-544.